



ESB-1080

Guida all'installazione

INDICE

1. Introduzione	1
1.1. Informazioni sulle modalità	1
1.2. Strumento di creazione del file di testo di configurazione	1
2. Preparazione del file di testo di configurazione	2
2.1. Creazione di un file di testo di configurazione	2
2.2. Copia sull'unità USB	2
3. Funzionamento della modalità di installazione	3
3.1. Modifica delle impostazioni della modalità di installazione	3
4. Dati tecnici delle modalità	4
4.1. Limitazioni delle funzioni del telecomando in modalità di installazione	4
4.2. Impostazioni della Modalità Conferenza	5
4.3. Impostazioni della Modalità Hotel	6

1. Introduzione

1.1. Informazioni sulle modalità

L'unità ESB-1080 dispone di funzioni differenti a seconda dell'utilizzo previsto.

È dotata di due modalità di installazione: Modalità Conferenza o Modalità Hotel, e si avvia in Modalità

Conferenza per impostazione predefinita.

Fare riferimento alla Guida all'installazione per le istruzioni relative alle varie impostazioni della Modalità

Conferenza, oltre che per il passaggio alla Modalità Hotel.

1.1.1. Modalità Conferenza

La Modalità Conferenza è ottimizzata per l'installazione in spazi per conferenze o riunioni aziendali.

Viene utilizzata per l'amplificazione dei suoni durante le presentazioni video e le teleconferenze.

L'elaborazione dei suoni è ottimizzata per le applicazioni software di teleconferenza.

1.1.2. Modalità Hotel

La Modalità Hotel è ottimizzata per l'installazione nelle camere d'albergo.

Altri esempi di utilizzo di tale modalità sono atri o sale d'aspetto riservate al pubblico.

L'elaborazione dei suoni è ottimizzata per l'ascolto di TV e film.

1.2. Strumento di creazione del file di testo di configurazione

Il file di testo di configurazione per il cambio delle modalità di installazione e delle impostazioni può essere

creato con lo strumento di creazione del file di testo di configurazione (ESB_ConferenceHotelMode_Setup.xlsm).

Caricando il file di testo di configurazione in questa unità è possibile personalizzare le funzioni di ciascuna modalità di installazione.

Decomprimere il file scaricato e utilizzare lo strumento dedicato (ESB_ConferenceHotelMode_Setup.xlsm)

incluso nella stessa cartella della presente Guida all'installazione.

2. Preparazione del file di testo di configurazione

2.1. Creazione di un file di testo di configurazione

Per effettuare le impostazioni desiderate, utilizzare lo strumento dedicato

(ESB_ConferenceHotelMode_Setup.xlsm) per creare un file di testo di configurazione.

Per utilizzare questo strumento è necessario disporre di Microsoft Office Excel® (2007 o successivi).

	A	B	C	D	E	F	G
1	Conference Mode / Hotel Mode setup file for ESB-1080		rev 0.9				
2	Note: Select or change values only in the cells colored with 						
3	Model	Description	Range	Value	Command	Parameter	Notes
4	ESB-1080						
5	Mode Setting	Choose Conference Mode or Hotel Mode	[Select from the list]	Conference Mode	CONFERENCE	1	
6	Turn on Volume	Setup a volume level when the unit turns on	0 - 50 "0" = function disabled	20	TONVOLUME	20	When "0", this function is disabled. Change the value in D7 cell
7	MAX Volume	Setup the max volume. If this level needs to be set at least equal to Turn on Volume or higher	1 - 50	40	MAXVOLUME	40	Change the value in D9 cell
8	Key Pattern	1: All key disable 2: Vol+/- and Mute keys are enable	[Select from the list]	1. All disable	KEY	1	
9	Surround Mode	Enabling/disabling Surround Mode function	[Select from the list]	DISABLE	SRMODE	DISABLE	
10	Bluetooth Function	Enabling/disabling Bluetooth function	[Select from the list]	ENABLE	BLUETOOTH	ENABLE	
11	Bluetooth Name	Rename the Bluetooth Name as needed. If there's no texts specified here, the default name is assigned	Less than 13 characters with ASCII codes (1-byte character sets)	Room_Number	BTNAME	Room_Number	This setup is invalid when Bluetooth Function is disabled. Change D19 cell to modify the name.
12	Auto Power Standby	Enabling/disabling Auto Standby function	[Select from the list]	AutoStandby DISABLE	AUTOPOWER	DISABLE	
13	Power Status Backup	Enabling/disabling to memory the power on/off status right before AC power is unplugged and to get it back to the last status again when plugged back	[Select from the list]	Power Status Backup DISABLE	POWERBU	DISABLE	
14	Turn on Input	Setup a default input when turned on	[Select from the list]	HDMI	TONINPUT	HDMI	
15							
16							
17		Setup file contents --- texts below here to be output to a text file. Do not modify this cell.					
18		//ESB-1080 Conference Mode Setup File (rev 0.9)				Output file name: ROOM000.TXT	
19		CONFERENCE 1				Create a Setup Text File	
20		TONVOLUME 20					
21							
22							

Immettere le impostazioni desiderate nelle celle nel riquadro rosso e fare clic sul pulsante "Create a Setup Text File" (Creazione di un file di testo di configurazione).

Il file di testo di configurazione viene creato nella stessa cartella dello strumento.

Il nome del file può essere modificato semplicemente modificando il numero a 3 cifre come desiderato (ad es., ROOM000.TXT, ROOM001.TXT, ROOM999.TXT).

2.2. Copia sull'unità USB

Copiare solo un file al primo livello dell'unità di memoria per il file di testo di configurazione creato.

Non copiare il file di testo di configurazione creato in una cartella, né copiare più file di testo di configurazione nella stessa unità USB.

3. Funzionamento della modalità di installazione

3.1. Modifica delle impostazioni della modalità di installazione

Per ripeschiare le impostazioni nell'unità, è necessario accedere nuovamente alla modalità di installazione con un dispositivo di memoria USB contenente il file di testo di configurazione collegato alla presa [UPDATE ONLY] dell'unità, una volta lasciata la modalità di installazione. Se si è già usciti dalla modalità di installazione, andare al punto 2.

1. Annullare la modalità di installazione con il telecomando.
 - a. Impostare l'unità in modalità standby. Assicurarsi che il LED dell'unità principale non sia acceso.
 - b. Premere il pulsante [DIMMER] del telecomando, il pulsante VOLUME [-], il pulsante VOLUME [-] e il pulsante [Mute] in quest'ordine entro tre secondi. Assicurarsi che gli indicatori dell'unità principale si accendano come segue.



2. Collegare l'unità di memoria USB contenente il file di testo di configurazione alla presa [UPDATE ONLY] dell'unità.
3. Attivare la modalità di installazione con il telecomando.
 - a. Assicurarsi che l'unità sia in stato di standby.
 - b. Premere il pulsante [BASS EXTENSION], il pulsante VOLUME [+], il pulsante VOLUME [+] e il pulsante [Mute] sul telecomando in quest'ordine entro tre secondi. Assicurarsi che l'indicatore si accenda come illustrato di seguito e che si attivi l'alimentazione dell'unità.



- c. Controllare che le impostazioni siano riflesse correttamente.
- d. Rimuovere l'unità di memoria USB dalla presa [UPDATE ONLY] dell'unità.

Ricordarsi che lo stato della modalità di installazione si mantiene fino a quando tale modalità non viene annullata. La modalità di installazione si mantiene anche se la presa elettrica è collegata o scollegata.

Note

Informazioni sullo stato di annullamento della modalità di installazione

Quando non si utilizza la teleconferenza o non sono necessarie limitazioni all'utilizzo degli utenti, è possibile utilizzare l'unità anche quando si lascia la modalità di installazione (ad es. come soundbar in un impianto surround).

Tuttavia l'ottimizzazione dell'elaborazione dei suoni e le funzioni come il blocco del pannello non funzionano.

4. Dati tecnici delle modalità

4.1. Limitazioni delle funzioni del telecomando in modalità di installazione

Quando si utilizza l'unità ESB-1080 in Modalità Conferenza o Modalità Hotel, alcune funzioni del telecomando sono disattivate.

La tabella seguente illustra le funzioni attivate e disattivate in tali modalità:



Pulsante		Modalità Conferenza	Modalità Hotel
Accensione		Attivato	Attivato
Ingresso	HDMI	Attivato	Attivato
	TV	Disattivato	Attivato
	ANALOG	Attivato	Attivato
	BLUETOOTH	Attivato/Disattivato	Attivato/Disattivato
SURROUND		Attivato/Disattivato	Attivato
3D SURROUND		Attivato/Disattivato	Attivato
INFO		Disattivato	Disattivato
BLUETOOTH STANDBY		Attivato	Attivato
SUBWOOFER (+/-)		Disattivato	Attivato
MUTE		Attivato	Attivato
STEREO		Attivato	Attivato
CREAR VOICE		Disattivato	Attivato
DIMMER		Attivato	Attivato
BASS EXTENSION		Disattivato	Attivato
VOLUME (+/-)		Attivato	Attivato

 Note

- L'impostazione ATTIVATO/DISATTIVATO del pulsante BLUETOOTH è conforme all'impostazione della funzione Bluetooth.
- L'impostazione ATTIVATO/DISATTIVATO dei pulsanti SURROUND e 3D SURROUND è conforme all'impostazione della modalità Surround.

4.2. Impostazioni della Modalità Conferenza

È possibile modificare le impostazioni della Modalità Conferenza (di seguito) all'interno del file di testo di configurazione.

Voce di impostazione	Descrizione	Impostazione predefinita
Turn on Volume	Imposta il volume di accensione in un intervallo da 0 a 50.	20
Max Volume	Imposta il volume massimo in un intervallo da 1 a 50.	40
Key Pattern	Imposta il blocco dei tasti del pannello anteriore. È possibile selezionare i due tipi di blocco dei tasti seguenti. 1. Blocco di tutti i tasti. 2. Abilitato solo per i tasti Volume +/-, Mute.	1
Surround Mode	Attiva/disattiva la funzione Surround.	Disattivato
Bluetooth Function	Attiva/disattiva la funzione Bluetooth.	Attivato
Bluetooth Name	Cambia il nome per il Bluetooth.	ESB-1080
Auto Power Standby	Attiva/disattiva la funzione Auto Power Standby.	Disattivato
Power Status Back Up	Attiva/disattiva la funzione per il mantenimento dello stato di alimentazione quando il cavo CA viene scollegato e ricollegato.	Disattivato
Turn on Input	Imposta l'ingresso di alimentazione. È possibile selezionare un ingresso fra HDMI, ANALOG e BLUETOOTH.	HDMI

 Note

- Quando Turn on Volume è impostato su 0, viene mantenuto il volume esistente prima dello spegnimento.
- In modalità Conferenza si consiglia di disattivare la funzione surround (impostazione predefinita) per mantenere la chiarezza dell'audio della conferenza.
- Impostare il Bluetooth Name utilizzando il codice ASCII (lettere, numeri, simboli) e un massimo di 13 caratteri.

4.3. Impostazioni della Modalità Hotel

È possibile modificare le impostazioni della Modalità Hotel (di seguito) all'interno del file di testo di configurazione.

Voce di impostazione	Descrizione	Impostazione predefinita
Turn on Volume	Imposta il volume di accensione in un intervallo da 0 a 50.	20
Max Volume	Imposta il volume massimo in un intervallo da 1 a 50.	50
Key Pattern	Imposta il blocco dei tasti del pannello anteriore. È possibile selezionare i due tipi di blocco dei tasti seguenti. 1. Abilitato per i tasti Volume +/-. 2. Blocco di tutti i tasti.	1
Bluetooth Function	Attiva/disattiva la funzione Bluetooth.	Attivato
Bluetooth Name	Cambia il nome per il Bluetooth.	ESB-1080
Auto Power Standby	Attiva/disattiva la funzione Auto Power Standby.	Disattivato
Power Status Back Up	Attiva/disattiva la funzione per il mantenimento dello stato di alimentazione quando il cavo CA viene scollegato e ricollegato.	Disattivato
Turn on Input	Imposta l'ingresso di alimentazione. È possibile selezionare un ingresso fra HDMI, TV, ANALOG e BLUETOOTH.	HDMI

Note

- Quando Turn on Volume è impostato su 0, viene mantenuto il volume esistente prima dello spegnimento.
- Impostare il Bluetooth Name utilizzando il codice ASCII (lettere, numeri, simboli) e un massimo di 13 caratteri.

Manual Development Group
© 2019 Yamaha Corporation
Published 08/2019
YJ-B0